

Kundenzähler Counteasy Outdoor

Der Kundenzähler Counteasy Outdoor ist ein batteriebetriebener Kundenzähler, der für die Selbstmontage und Inbetriebnahme durch Shoppersonal geeignet ist.

In der Outdoor-Variante ist das Gehäuse IP 54 also Staub- und Spritzwasser geschützt.

Das Set besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die links und rechts des Eingangs mittels der im Set enthaltenen Tesa Power Strips befestigt werden.

Über den Einstellmagneten wird die optimale Ausrichtung sichergestellt.

Auf dem LCD Display wird jede Unterbrechung der Lichtschranke dargestellt.



Stromversorgung :	je 2x 1,5V Alkaline Batterie AA
Lebensdauer Batterie :	ca. 1 Jahr (mit Duracell MN1500 Batterie oder vergleichbare Kapazität)
Abstand Sender / Empfänger:	max. 4.5 m
Abstand Sender / Empfänger:	max. 10m bei XL
Maße:	102 x 51 x 27 mm
Max. Zählerstand :	999.999
0-Stand-Möglichkeit :	mit Hilfe des Magneten auf Empfänger
Montage :	Selbstmontage mit TESA Powerstrip
Montagehöhe :	1,35 m (empfohlen)

Lieferumfang: 1x Sender (EST1041), 1x Empfänger (ESR1031),
4x Batterie 1,5 AA, 2x Tesa Powerstrips,
1 x Rückstellmagnet

Optionales Zubehör: Standsäule



Eastek Systems GmbH

Fenglerstrasse 9a
D-22041 Hamburg
Phone: +49 (0) 40 68 28 20 – 0
Fax.: +49 (0) 40 68 28 20 – 29
Mail: info@eastek.de
Web: www.eastek.de