

## Kundenzähler Counteasy Wireless SET

Das System besteht aus einem Sender und Empfänger die im Tür- / Eingangsbereich angebracht werden. Diese erfassen per Infrarot Lichtschranke die Besucher und senden diese per Funk an eine Zentraleinheit (TCU)

Die TCU kann entweder „Stand Alone“ arbeiten oder einfach via LAN mit einem PC verbunden werden. Die Software ist kostenlos und wird über den Internet Explorer aufgerufen.



Bis zu 20 Sensoren können aufgeschaltet werden. Weiterhin können Deaktivator und Warensicherung auf dieses System zur Auswertung aufgeschaltet werden. Das System ist sowohl mit unidirektionalen als auch mit bidirektionalen Sensoren erhältlich.

Unidirektionale Zähler (1-Weg)



Bidirektionale Zähler (2-Wege)



Anschlüsse auf der Rückseite: Power, Data(LAN), Schlüsselschalter

### TCU1051:

Display : 4 x 16 Zeichen  
 Max Anzahl Zähler: 20  
 Gehäuse: Desktop Version  
 Gehäuse Material: ABS  
 (Kunststoff)schwarz  
 Netzteil: 8-15 Volt DC or AC 50/60Hz

### Zähler (unidirektional)

Durchgangsbreite max: 4.5m  
 Frequenz: 868MHz  
 Max. RF Entfernung: 25m  
 Gehäuse Material: ABS  
 (Kunststoff)schwarz  
 Spannungsversorgung: 2 x 1,5 Volt  
 alkaline size AA  
 Batteriebensdauer\* : > 1 Jahr  
 Mit empfohlener Batterie  
 (DuracellMN1500)

### Zähler (Bi-Direktional)

Durchgangsbreite max: 10 m  
 Frequenz: 868MHz  
 Max. RF Entfernung: 25m  
 Gehäuse Material: ABS  
 (Kunststoff)schwarz  
 Spannungsversorgung: 8-24 Volt DC  
**(Mit Netzteil, ab 06/2010 auch als  
 Batterieversion)**

Optionales Zubehör: Standsäule, Repeater



**Eastek Systems GmbH**

Fenglerstrasse 9a  
 D-22041 Hamburg  
 Phone: +49 (0) 40 68 28 20 – 0  
 Fax.: +49 (0) 40 68 28 20 – 29  
 Mail: info@eastek.de  
 Web: www.eastek.de